



Двухволоконные SFP трансиверы — съёмные оптические модули соответствующие промышленному стандарту Small Form-factor Pluggable, используются для организации двунаправленного канала передачи данных по двум одномодовым волокнам или по двум многомодовым волокнам. Двухволоконные SFP трансиверы позволяют передавать данные по протоколам Ethernet, SDH/SONET, FiberChannel.

Особенности

- Скорость передачи данных 100 Мбит/с – 4,25 Гбит/с
- Функция «горячей замены»
- Функция «DDMI»
- Тип оптических разъемов: Duplex LC/UPC

Протоколы передачи

- FastEthernet
- GigabitEthernet
- STM-1/OC-3
- STM-4/OC-12
- STM-16/OC-48
- 1/2G Fiber Channel

Соответствие стандартам

- MSA SFP Specification
- SFF-8074i
- SFF-8472
- EN 60825-1
- 21 CFR 1040

Совместимость

Базовое программное обеспечение трансиверов MT-SFP гарантирует совместимость с активным сетевым оборудованием производства компании Cisco, Huawei, Juniper, D-Link.

По запросу трансиверы MT-SFP могут поставляться с программным обеспечением совместимым с оборудованием других производителей.

Наименование:	Артикул:	Оптический бюджет дБ:	Мощность излучения дБм:	Чувствительность приемника дБм:
Трансивер SFP, 155 Мбит/с, до 2 км, SMF	MT-SFP-155-DF-03	11	-20...-14	-31
Трансивер SFP, 155 Мбит/с, до 20 км, SMF	MT-SFP-155-DF-20	17	-14...-8	-31
Трансивер SFP, 155 Мбит/с, до 40 км, SMF	MT-SFP-155-DF-40	29	-5...0	-34
Трансивер SFP, 155 Мбит/с, до 80 км, SMF	MT-SFP-155-DF-80	34	0...5	-34
Трансивер SFP, 155 Мбит/с, до 160 км, SMF	MT-SFP-155-DF-160	38	1...5	-37
Трансивер SFP, 622 Мбит/с, до 20 км, SMF	MT-SFP-622-DF-20	13	-15...-8	-28
Трансивер SFP, 622 Мбит/с, до 40 км, SMF	MT-SFP-622-DF-40	25	-3...-2	-28
Трансивер SFP, 622 Мбит/с, до 80 км, SMF	MT-SFP-622-DF-80	25	-3...-2	-28
Трансивер SFP, 622 Мбит/с, до 120 км, SMF	MT-SFP-622-DF-120	31	0...5	-31
Трансивер SFP, 1,25 Гбит/с, до 0,5 км, MMF	MT-SFP-G-DF-S05	8,5	-9,5...-3,5	-18
Трансивер SFP, 1,25 Гбит/с, до 20 км, SMF	MT-SFP-G-DF-20	14	-9...-3	-23
Трансивер SFP, 1,25 Гбит/с, до 40 км, SMF	MT-SFP-G-DF-40	18	-5...0	-23
Трансивер SFP, 1,25 Гбит/с, до 80 км, SMF	MT-SFP-G-DF-80	23	0...5	-23
Трансивер SFP, 1,25 Гбит/с, до 120 км, SMF	MT-SFP-G-DF-120	31	0...5	-31
Трансивер SFP, 2,5 Гбит/с, до 0,3 км, MMF	MT-SFP-2,5G-DF-S05	8	-10...-3	-18
Трансивер SFP, 2,5 Гбит/с, до 20 км, SMF	MT-SFP-2,5G-DF-20	13	-5...0	-18
Трансивер SFP, 2,5 Гбит/с, до 40 км, SMF	MT-SFP-2,5G-DF-40	26	-2...3	-28
Трансивер SFP, 2,5 Гбит/с, до 80 км, SMF	MT-SFP-2,5G-DF-80	26	-2...3	-28
Трансивер SFP, 2,5 Гбит/с, до 120 км, SMF	MT-SFP-2,5G-DF-120	28	0...5	-28